

## ПАСПОРТ

### СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.

#### 1. Назначение.

- 1.1 Светильник стационарный общего назначения предназначен для общего освещения административных, общественных, производственных, торговых и иных помещений.
- 1.2 Светильник соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879.

#### 2. Технические характеристики.

- 2.1 Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В± 10%, частотой 50 Гц.
- 2.2 Класс защиты светильника от поражения электрическим током - I.
- 2.3 Основные технические характеристики приведены в табл.1.

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности, cosφ	Коэффициент пульсации, %	Степень защиты, IP	Климатическое исполнение	Размеры LxHxBH, Не более	Масса, кг не более
DPO 18 LED-02	18	1500	4000	≥80	≥0,9	≤5	IP20	УХЛ4	600x72x32	0,24
DPO 36 LED-02	36	3100	4000	≥80	≥0,9	≤5	IP20	УХЛ4	1200x72x32	0,483

\* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без ухудшения ее потребительских качеств



Рис. 1. Общий вид светильника DPO

#### 3. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- Светильник, шт. -1  
Упаковка, шт. -1  
Паспорт, шт. -1 на упаковку

#### 4. Устройство.

Общий вид и светильника приведен на рис 1.

Светильник состоит из корпуса рассеивателя, изготовленного из опалового светотехнического поликарбоната методом соэкструзии, в котором размещены светодиодные линейки на алюминиевом радиаторе.

#### 5. Требования по технике безопасности.

- 5.1 Установку, подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание производить только при отключенном питании. Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.
- 5.2 Не включать светильник без надежного заземления.
- 5.3 Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 5.4 По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.
- 5.5 При утилизации светильника необходимо разделить детали светильника по видам материалов и в установленном порядке сдать на переработку.

**6. Подготовка к работе, установка, эксплуатация.**

- 6.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".
- 6.2 Распакуйте светильник и проверьте комплектность.
- 6.3 Подсоедините провод электропитания к клеммной колодке, соблюдая полярность.
- 6.4 Загрязненный рассеиватель рекомендуется очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

**7. Свидетельство о приемке.**

Светильник соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Светильник сертифицирован.

**8. Транспортирование и хранение.**

- 8.1 Светильник должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.
- 8.2 Светильник должен транспортироваться железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или в универсальных контейнерах) и крытым автотранспортом.
- 8.3 Утилизация вышедших из строя или устаревших светильников производится в соответствии с ГОСТ 55701.

**9. Гарантийные обязательства.**

- 9.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 24 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 9.2 За нарушение работоспособности светильника вследствие неправильной транспортировки хранения и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- 9.3 Перегорание 30% светодиодов в течение гарантийного срока эксплуатации (что соответствует падению яркости менее чем на 30%) не является гарантийным случаем.
- 9.4 Срок сохраняемости светильников до ввода в эксплуатацию не более 1 года.
- 9.5 Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NMMГГ, где первая буква N обозначает -год завода изготовителя-партии, MM - месяц изготовления, ГГ - год

Модель светильника	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

**Адрес изготовителя:** "Kimland International Limited"  
Room 1905,Nam Wo Hongb Building, 148 Wing Lok street, Sheung Wan, Hong Kong  
Кимленд Интернейшл Лимитед  
Рум 1905, Нам Ву Хонг Билдинг, 148 Уинг Лок Стрит, Шун Ван, Гонконг

**по заказу и под контролем** ООО "Лайтум"141006, Московская обл., г.Мытищи,  
пр-т Олимпийский 29А, офис 304 телефон (495)249-05-84info@lightum.ru

